

Souffleur LXT

DUB185

18V • 80m/s • 3,2m³/min

Souffleur compact avec tube court pour une utilisation polyvalente

Souffleur de taille pratique, pour souffler les petits débris et les feuilles. Le souffleur est idéal pour le nettoyage de moules, de machines ou de chantiers. Le souffleur a un contrôle de volume de soufflage infiniment variable et est livré avec un tube de soufflage court. Le débit d'air maximum de la machine est de 80 m/s et le débit d'air est de 3,2 m³/min.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m ³ /min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	517 x 156 x 210 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123241-2

Sac à poussières



123245-4

Buse



123246-2

Long buse de soufflage



191G09-6

Buse coudée



191M30-1

Buse de pinceau



191M32-7

Ensemble de buse d'essuie-glace



191M34-3

Ensemble de tuyau flexible



BL1820B

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



BL1830B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



BL1840B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



BL1850B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



BL1860B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



AUTRES

Notices



Vue éclatées

